



ACCTIVA Easy

Lader og tester: Lille men alligevel effektiv

Kompakt og intelligent. Lille, høj ydelse og elektronisk reguleret plug-in lader og tester. En mikroprocessor kontrollerer ladeprocessen og overvåger alle funktioner for enheden. Du kan også teste batteriets startevne, batteriets ladetilstand og generatorfunktion. Lader og tester er samlet i en enhed. Alt dette i en lille kompakt enhed.



PRODUKT INFORMATION

- Til opladning eller vedligeholdelse af normale bly/syre, bly kalcium/silver batterier, eller de lukkede typer (AGM, MF), ligesom vedligeholdelsesfri bly/gel batterier.
- Testfunktioner for startevne og generator.
- Indikation af batteri ladestatus, med søjlediagram på display.
- Mulighed for ladning af dybt afladet batteri.
- Kompakt design takket være switch-mode power elektronik.
- Forskellige specialkabler er tilgængelige som tilbehør (køretøjsstik, ladestik for OBD, ladekabel med kabelsko for motorcykler).
- Baseret på aktiv inverterteknologi.
- Elektronisk sikker, takket være elektronisk polsikringsbeskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerhedsafbrydelse og kortslutningsbeskyttelse.

ANVENDELSES OMRÅDER

Biler (værksted, udstilling, brugte biler), motorcykler, landbrugsmaskiner, veterankøretøjer, campingvogne, både, plæneklippere og udrykningskøretøjer.

TEKNISKE DATA

ACCTIVA Easy	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Ladestrøm	1,5 A	3 A	4 A	2 A	3 A / 2 A	3 A / 1.8 A
Batterikapacitet	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1.5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1.5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1.5 - 90 Ah
Batterispænding	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Netspænding +/- 15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Lade karakteristik	IUoU					
Tæthedegrad	IP 30					
Dimensioner (L x D x H)	119 x 72 x 52 mm					
Vægt	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Overholdelse af standarder	CE, cTÜVus (Kanada/USA), PSE (Japan), NSW (Australien)					
Hovedsikring	Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japan: 15 A / Australien: 10 A / GB: 3 A					
EMC miljøklasse	B					

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.

ANVENDELSER

Ladning: ACCTIVA Easy lader batterier helt automatisk og skånsomt, indtil de opnår deres maksimale kapacitet. Efter opladning, skifter laderen automatisk over til vedligeholdelses ladning for at undgå selvafladning.

Test: ACCTIVA Easy bruger den målte hvilespænding, for at bestemme ladetilstand og startevne for batteriet. For at teste ydelsen skal man blot starte bilen.

Kontrol: ACCTIVA Easy kontrollerer generatorfunktion. Hvorvidt ladespændingen er indenfor eller udenfor det tilladte område, bliver vist på displayet.

Udskiftning: Hvis bilens batteri fjernes eller udskiftes, huskes gemte data (f.eks. radio, klokken, osv.). ACCTIVA Easy erstatter midlertidigt batteriet som spændingsforsyning. Gemte data går ikke tabt.



FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels
Tel: +43 7242 241-0, Fax: +43 7242 241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com

www.fronius.com

NEtech
Viborgvej 22-24
8600 Silkeborg
[T] 2281 6061
nez@netech.dk
www.netech.dk